

# Shelly Vintage

---



## Stahování

---

### Příručky

[Průvodce aplikací](#)

[Uživatelská a bezpečnostní příručka](#)

### Certifikáty a prohlášení

[Prohlášení o shodě EU Shelly Vintage G125](#) [Prohlášení o shodě EU Shelly Vintage A60 ST64](#)

## Co je Shelly Vintage?

---

### Vintage žárovka s velkolepým designem

Ovládejte osvětlení doma, ať jste kdekoli. Nyní nenecháte rozsvícená světla a váš domov vás nepřivítá ve tmě. Žárovky Shelly Vintage lze nastavit tak, aby se automaticky zapínaly/vypínaly podle hodin východu a západu slunce.

### Funkce

- Není potřeba žádný HUB.
- Široký rozsah podpory napětí.
- Stmívatelné bílé světlo jemným doladěním jasu.
- Může být integrován pro práci se všemi ostatními zařízeními Shelly.
- Kompatibilní se servery Android, iOS, Amazon Alexa, Google Assistant a servery domácí automatizace pomocí MQTT, CoAP a REST API.

- Snadno udělejte svůj projekt Arduino živým a použitelným ve vašem automatizačním projektu.

## Specifikace

<b>NAPÁJENÍ</b>	
Jmenovitý výkon:	- 7W (A60, ST64) - 4W (G125)
Závit:	E27
Napájení AC:	230 V $\pm$ 10 %, 50 Hz
Napájení DC:	Ne
<b>SPECIÁLNÍ FUNKCE</b>	
Teplotní ochrana zařízení:	Ne
Ochrana proti přetížení:	Ne
Měření výkonu:	Ano
Stmívání:	Ano
<b>FUNKCE</b>	
Jas:	- 750 Lm (A60, ST64) - 260 Lm (G125)
Úhel paprsku:	360°
Změna barvy:	Ne
Index barev:	Ra > 80
Teplota barvy:	2700 K (teplá bílá)
Vlákno:	Rovné
Sklo/povlak:	Průhledná
Předdefinované efekty:	Ne
Třída ochrany:	IP20
Provozní teplota:	-10 °C až +40 °C
Spotřeba energie zařízení:	< 1 W

<b>NAPÁJENÍ</b>	
Lokální a dálkové ovládání:	Ano
Východ slunce západ slunce:	Ano
Týdenní plán:	Ano
Životnost:	15 000 hodin
<b>KONEKTIVITA</b>	
Bezdrátový / Wi-Fi protokol:	802,11 b/g/n
RF pásmo:	2400 - 2484 MHz
Max. RF napájení:	< 20 dBm
Wi-Fi rozsah:	až 50 m venku a až 30 m uvnitř (v závislosti na stavebních materiálech)
<b>ROZMĚRY</b>	
Velikost:	60 mm x 115 mm