

PSE-B552T02.02S

Detektor pohybu KNX 2,2 m TS 55, Secure, čistě bílá lesklá



Funkce produktu:

- **KNX Data Secure**, integrovaný sběrnice adaptér
- **Virtuální rozhraní v ETS**
- Vhodné pro řady spínačů 55 mm, např. sortiment MDT 55, GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit, BERKER S1, B3, B7, JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW nebo MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- **Pohybový detektor se 2 senzory a senzorem jasu**
- **Teplotní čidlo pro měření teploty v místnosti**
- **Citlivost aktivace pro den, noc a přítomnost lze nastavit individuálně**
- 2 světelné kanály, 1 kanál pro vytápění, větrání a klimatizaci (HVC) a 1 alarmový kanál
- **Krátkodobá přítomnost pro zkrácení doby do dalšího spuštění**
- Funkce master/slave, scény a logické funkce
- **Funkce den/noc**
- Blokovací a vynucený provoz s dobou uvolnění
- Externí tlačítkový vstup pro automatický a ruční provoz
- Doporučená montážní výška: 2,20 m
- Montáž do instalační krabice pomocí přiloženého montážního rámu

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	PSE Detektor pohybu
	Číslo výrobku	PSE-B552T02.02S
	EAN / GTIN	4251916114091
	Barva	Čistě bílá, lesklý povrch
	Rozměry (V x Š x H)	55 x 55 x 26 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,087 kg
	Stupeň ochrany	IP20
	Způsob montáže	Zapuštěná montáž
	Hloubka montáže v rozvodné skříni	12 mm
	Součástí balení je přenosný kroužek	Přenosný kroužek A
	Doporučená montážní výška	2,2 m
	Poloha montáže	libovolná
	Hmotnost, netto	0,054 kg
Vstupy	Počet snímačů	2
	Dynamický rozsah	5 ... 1000 luxů
	Dosah	10 m
	Horizontální úhel pokrytí	170°
	Nastavitelná citlivost	10 stupňů
	Rozsah měření teploty	0 ... 40 °C
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256 s podporou dlouhých rámců
	Aplikace KNX	od verze ETS 5 (nejnovější)
	KNX Secure	Zabezpečení dat KNX
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 ... 45 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne
Připojení	Teplotní čidlo	Integrovaný
	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič

Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.