

## SCN-LED55.01

LED indikátor KNX 55, lesklý povrch v barvě čistě bílé



### Popis produktu:

LED displej MDT 55 zobrazuje stavové zprávy jednoduchým způsobem. 12 LED diod může zobrazovat stavy v barvách červená, zelená, modrá a bílá. Například pro zobrazení stavu okna: zavřeno/nakloněno/otevřeno. S integrovanou logikou, např. pro kombinování několika okenních kontaktů. Vhodný pro 55 mm spínací řady od různých výrobců. Vycentrováná textová plocha pro individuální popis.

### Funkce produktu:

- Vhodný pro řady spínačů 55 mm, např. sortiment MDT 55, GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit, BERKER S1, B3, B7, JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW nebo MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- **12 přepínatelných stavových LED diod RGB**
- **Středové pole pro popisky s krycí fólií pro individuální popisky**
- **3 objekty na jednu LED**
- **4 možné stavy na každou LED (hodnota=0, hodnota=1, objekt s prioritou=1, porucha objektu)**
- 8 logických bloků, každý s 8 vstupy
- 4 moduly pro porovnávání telegramů
- Jas volitelný ve 2 krocích
- **Funkce den/noc**
- Vypnutí/snížení jasu
- Objekt přítomnosti/nepřítomnosti
- **Monitorování poruch objektů s funkcí výstrahy**
- Objekt s funkcí výstrahy (např. chybějící nebo otevřené okno)
- Integrovaný sběrníkový spojovač

## Technické údaje:

|                          |                                       |                                    |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Zařízení</b>          | Typ zařízení                          | LED indikátor SCN                  |
|                          | Číslo výrobku                         | SCN-LED55.01                       |
|                          | EAN / GTIN                            | 4251916111519                      |
|                          | Barva                                 | Čistě bílá, lesklý povrch          |
|                          | Rozměry (V x Š x H)                   | 55 x 55 x 13 mm                    |
|                          | Hmotnost, hrubá (vč. obalu)           | 0,064 kg                           |
|                          | Stupeň ochrany                        | IP20                               |
|                          | Způsob montáže                        | Zapuštěná montáž                   |
|                          | Součástí balení je přenosný kroužek   | Přenosný kroužek A                 |
|                          | Poloha montáže                        | libovolná                          |
|                          | Hmotnost, čistá                       | 0,036 kg                           |
|                          |                                       |                                    |
| <b>Provoz</b>            | Počet LED diod                        | 12x RGB (stav)                     |
|                          |                                       |                                    |
| <b>KNX</b>               | Jmenovité napětí KNX                  | 30 V DC SELV                       |
|                          | Rozsah napětí KNX                     | 21 ... 31 V DC SELV                |
|                          | Typická spotřeba energie sběrnice KNX | < 0,3 W                            |
|                          | KNX médium                            | TP-256 s dlouhou rámovou podpěrrou |
|                          | Aplikace KNX                          | podle ETS 3                        |
| <b>Provozní podmínky</b> | Provozní teplota okolí                | 0 ... 45 °C                        |
|                          | Skladování                            | -20 ... +55 °C                     |
|                          | Vlhkost                               | < 95 %                             |
|                          | Kondenzace přípustná                  | Ne                                 |
| <b>Připojení</b>         | Teplotní čidlo                        | Bez                                |
|                          | Typ připojení KNX                     | KNX svorka                         |
|                          | Průřez kabelu KNX                     | 0,6 ... 0,8 mm, plný vodič         |

## Schéma zapojení:

