


TAL-63T2B04.02S

Tlačítko KNX pro ovládání osvětlení 63, 2-místné, RGBW, spínač, s teplotním čidlem, lesklá povrchová úprava v barvě studio white, Secure



Popis produktu:

MDT Push-button Lite 63 je neutrální tlačítko KNX s teplotním čidlem a přizpůsobitelnými stavovými LED diodami RGBW, vhodné pro řady spínačů 63 mm. Svisle uspořádaná tlačítka lze nastavit jako dvojici tlačítek (dvě plochy) nebo jako samostatná tlačítka. Kromě spínání, stmívání, ovládání žaluzií, scén nebo odesílání hodnot je k dispozici řada dalších funkcí. Tlačítko Light Push-button Lite 63 má 4 integrované logické moduly. KNX Data Secure

Funkce produktu:

- **KNX Data Secure**, integrovaný sběrnice adaptér
- **Virtuální rozhraní v ETS**
- Vhodné pro 63 mm řady spínačů, např. sortiment MDT 63 nebo Busch-Jaeger future linear, solo, carat a Busch-accent
- Tlačítka lze konfigurovat jako páry nebo jako samostatná tlačítka
- Jednoduché a dvojité stisknutí tlačítka pro spínání, stmívání, ovládání rolet a ventilátorů
- **Inteligentní stmívání jedním tlačítkem**
- Pokročilá funkce „Odeslat hodnoty“
- Přepínání až čtyř hodnot nebo scén
- Krátké/dlouhé stisknutí tlačítka s 2 objekty
- **Inovativní ovládání skupin dlouhým/extra dlouhým stiskem tlačítka**
- Funkce Multitouch, odesílá až 4 hodnoty na stejném nebo různých objektech
- **Dvě stavové LED diody RGBW na každý pár tlačítek**
- **Jas LED lze ovládat pomocí objektu den/noc nebo jasu**
- 4 logické bloky
- Instalace do instalační krabice pomocí přiloženého instalačního rámu

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	BE Tlačítko
	Číslo výroby	TAL-63T2B04.02S
	EAN / GTIN	4251916116040
	Barva	Studio bílá, lesklá
	Rozměry (V x Š x H)	63 x 63 x 25 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,075 kg
	Stupeň ochrany	IP20
	Způsob montáže	Zapuštěná montáž
	Součástí balení je přenosný kroužek	Přenosný kroužek A
	Poloha montáže	libovolná
	Hmotnost, čistá	0,048 kg
Ovládání	Počet tlačítek	2 páry tlačítek / 4 tlačítka
	Symbol	Vstupy/výstupy
	Počet LED diod	4 x RGBW (stav)
Vstupy	Rozsah měření teploty	0 ... 40 °C
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,5 W
	KNX Medium	TP-256 s podporou dlouhých rámců
	Aplikace KNX	od verze ETS 5 (nejnovější)
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 ... 45 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne
Připojení	Teplotní čidlo	Integrovaný
	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič

Technický list produktu



Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.