

ITach IP Rychlý start

Global Caché se snaží omezit plýtvání a poškozování planet. Proto dodáváme naše produkty v recyklovatelných obalech a snažíme se omezit množství potisknutého papíru.

Pro kompletní dokumentaci produktů iTach se prosím podívejte na:

www.yatun.cz/podpora

www.globalcache.com/docs

Níže naleznete instrukce pro rychlý start s prvky iTach.



Začínáme. Zapojte napájení a RJ45 (Ethernet) do svého iTache. Pokud je iTach ve verzi PoE, postačí zapojit jen Ethernet. V základním nastavení využívá iTach službu DHCP a IP adresu si získá od routeru sám. Pro zjištění IP adresy můžete využít aplikaci Global Caché **iHelp**, kterou si můžete stáhnout na www.globalcache.com/downloads. Spustíte iHelp na svém PC s Windows připojeném do stejného site jako iTach. iHelp poslouchá multicast vysílání prvků iTach a zobrazuje MAC ID a IP adresu každého iTach prvku ve stejné síti během minuty. Nastavte si svůj iTach kliknutím na něj a zvolením možnosti **Configure** – zobrazení web stránky daného iTache. Pokud není dostupná služba DHCP, bude mít iTach IP adresu 192.168.1.70.

Každý iTach má vestavěnou čtečku IR kódů. Pro její používání si stáhněte aplikaci iLearn z našeho webu. Jakmile máte spuštěnou aplikaci iLearn (či jinou pro čtení kódů pomocí iTache), jednoduše namířte svůj dálkový ovladač na malý otvor vpravo od napájecího konektoru, a stiskněte tlačítko, které chcete naučit.

Řešení problémů. Nastavení prvku iTach může být resetováno do továrního nastavení. Vložte sponku do malého otvoru vpravo od konektoru napájení, vkládejte ji max. 3 mm hluboko. LEDky na přední straně iTache začnou rychle společně blikat, což značí reset. Používejte jen lehký dotyk sponkou, protože tvrdé zmáčknutí by mohlo iTach poškodit.

www.yatun.cz
www.control4.cz

YATUN, s.r.o.
Litevská 8, Praha 100 00
Tel.: +420 222 364 491
podpora@yatun.cz



Global Caché

Global Caché, Inc.

160 East California Street - PO Box 1659

Jacksonville, Oregon 97530

Phone (541) 899-4800 - Fax (541) 899-4808

www.globalcache.com - support@globalcache.com

Copyright ©2010 Global Caché, Inc. All rights reserved. PN: 120209-02 ver.1

Information subject to change without notice.